
# sound XC Pro R312




Dlago	c d'a	nnaro	illago

2	250 50	0 10	00 20	00 40	00 80	00 Hz
-10		0 10	00 20	00 10	00 00	
0						
10						
20						
30	$\overline{}$					
40						
50						
60			$\rightarrow$			
70		*****				
80						
90						
100						
110						


#### Écouteur(S)



#### Écouteur (M)



## Écouteur (P)



### Écouteur (UP)

	Döme ouvert
• • • •	Dôme fermé
	Dâma a mailiar a

	Dôme	powero
	Micro	embout

Caractéristiques	9	7	5
Connectivité directe			
Bluetooth (HFP/A2DP)	•	•	•
TV Connector	•	•	•
Téléphone (MFA)	•	•	•
Détection			
SurroundSupervisor XC	•	•	•
Localisation et focalisation			
ConversationOptimizer XC Pro	•		
SphereSound XC Naturel	•		
SphereSound XC Personnalisé	•		
SphereSound XC	•	•	•
SpeechBeam XC Naturel	•		
SpeechBeam XC		•	
Automatisation			
Conversations dans une foule	•		
Conversations dans un petit groupe	•	•	
Choix de la musique	•	•	
Environnement calme	•	•	•
Environnement bruyant	•	•	•
Conversations dans le calme	•	•	•
Conversations dans le bruit	•	•	•
AutoSurround XC	7	6	4
AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream)	•	•	•
Optimisation et confort			
ConversationBoost XC Pro	•	•	•
Intelligent Acclimatization	•	•	•
SoundRestore XC	•	•	•
SurroundOptimizer XC	•	•	•
ConversationLift	•	•	•
Suppression des bruits parasites	•	•	•
Gestionnaire de l'effet larsen	•	•	•
Sound Impulse Manager	•	•	•
Gestionnaire du bruit du vent	•	•	•
Canaux et programmes			
Canaux (G/AGC)	20	16	14
Nombre de programmes (AutoSurround XC/Manual/Wireless)	7/3/5	6/3/5	4/3/5
Pour tous les niveaux de technologie			

# Pour tous les niveaux de technologie

FocussedFit, stream remote App, SDS 4.0 (écouteurs et dômes), BiLink, BiPhone, DataLogging, Tinnitus Manager

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				_
Type d'écouteur	Standard S	Moderate M	Power P	Ultra Power UP
Gain/Niveau de sortie	111 / 46	114 / 50	122/58	130/67
Cap Dome	•	•	•	
Open Dome	•	•	•	
Vented Dome	•	•	•	
Power Dome	•	•	•	
Slim Tip (Acryl/Silicone)	•	•	•	
cShell	•	•	•	•

sound XC Pro R312 est IP 68



Légende	Conditions de	toct
Logonuc	Conditions de	ะ เธรเ

Écouteur Standard

Écouteur ModerateÉcouteur Power

\_\_ Écouteur Ultra Power

Type de pile: 312; Source: 1.3 V;

Les mesures ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3.7-1995).

Appareil auditif configuré selon les paramètres de test HANSATON scout. L'expansion des sons faibles est appliquée à un niveau approximatif de 35 dB SPL. Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients aux tympans perforés,

aux caisses de tympan exposées ou aux conduits auditifs altérés par chirurgie.

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.

